



Maximale Leistung - Maximaler Komfort
E-Start und Funk ermöglichen einfaches Starten .



Technische Daten

Inverter DQ-5600ER

max. Leistung	5,6 kW
Dauerleistung	5,0 kW
Spannungsreglung	Inverter
Steckdosen	2x 230 V, 1x 12 V
Motorart	4-Takt luftgekühlt OHV
Tankinhalt	16 l
Betriebsdauer	bis zu 10 h
Geräuschpegel (Null-Last)	61 dB (A)/7m
Abmaße (LxBxH)	680 x 520 x 640
Leergewicht	85 kg
Sonderausstattung 1	Elektro-Start
Sonderausstattung 2	Funkfernbedienung
Sonderausstattung 3	digitales Display

5,6 kW benzinbetriebener, digitaler Inverter Stromerzeuger

- batteriebetriebener E-Start, einfacheres und bequemerer Starten des Inverter Generators mit Funkfernbedienung
- leichter Transport durch integrierte große stabile Räder.
- neu entwickeltes LCD-Display, alle relevanten Daten auf einen Blick
- Ökomodus, der sich den angeschlossenen Geräten anpasst spart Benzin und senkt die Geräuschemission

DENQBAR GmbH
Longuyoner Str. 14
D-01796 Pirna
info@denqbar.de

www.denqbar.com



So wird's was!